



BPZGML

Conforme à la loi accessibilité.

Bouton de sortie avec sans contact lumineux avec détecteur IR. Idéal en remplacement d'un bouton existant ou en installation neuve et combiné avec une porte automatique, il permet d'ouvrir la porte sans rien toucher.

Détection sans contact

Information sonore par buzzer et lumineuse par voyant d'ouverture de porte

Marquage en braille et gravure du mot "porte"

Bouton avec contact central Ø 35 mm

Éclairage bleu de localisation

Buzzer réglable coupé/moyen/fort. Extinction en cas de porte bloquée ouverte

Désactivation possible de la fonction sans contact

1 contact NO et 1 contact NF indépendants. I max. : 3A. Raccordement sur bornier

Livré avec 2 vis inviolables de fermeture et un outil Torx de sécurité

Entraxe de 60 mm pour boîte encastrée Placo ou maçonnerie

Câblage : prévoir un câble de 3 paires

Accessoires

Embase pour installation en saillie : réf. BSZ90

Voir le tuto d'installation sur la chaîne Urmet de YouTube

Caractéristiques

Couleur : Gris

Indice de résistance aux chocs (IK) : IK10

Indice de protection (IP) : 54

Dimensions (HxLxE) : 90 x 90 x 20 mm